

SSW 18 LTX 400 BL (602205650) Atornillador de impacto de batería **18V 2x5.2Ah LiPOWER; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602205650

EAN 4007430246493



Ilustración representativa



- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M20
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2150 rpm
Número máx. de golpes	4250 bpm
Par de giro máx.	400 Nm / 295 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	620 Nm / 420 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	2 kg / 4.4 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	12 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	100 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	111 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

metaBOX 145
 metaBOX 145
 Gancho para cinturón
 Gancho para cinturón
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"