

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Baterijska kosa na nitko 18V; Karton; z dvo-ročnim ročajem

Št. izdelka 601611850

EAN 4061792176676



Prikazna slika



- Tiha baterijska kosa na nitko z nastavljivim dvo-ročnim ročajem za udobno delo na večjih površinah
- Vsestranska uporaba z glavo kose z dvema nitkama za rezanje trave ali noži za podrast
- Enostavna nastavitev nitke s kratkim dotikom glave tuljave med delom
- Metabo Quick menjava navoja: hitro in brez orodja, brez odstranjevanja ali odpiranja tuljave
- Močan brez-krtalni motor za visoko učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo baterije na polnjenje baterijskega paketa
- Hiter začetek dela s hitrim in močnim zagonom
- Prilagodljivo delo zaradi brezstopenjskega nadzora hitrosti
- Robustna pri uporabi zahvaljujoč kovinskemu ohišju motorja in dodatnemu zaščitnemu pasu na baterijskih paketih
- Varno delo zaradi gumiranih ročajev in dodatnih varnostnih stikal
- Zdravju prijazna drža in uravnotežena delovna teža zaradi individualno nastavljivega ramenskega traku
- Okolju prijazno in tiho zaradi delovanja baterijskega paketa, zato je tudi uporabno na občutljivih območjih hrupa
- 100-odstotna združljivost z 18-voltnim razredom: močno 36-voltno obratovanje z dvema 18-voltnima baterijskima paketoma Metabo
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Krožni premer reza	40 cm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 6000 /min
Premer navoja	2 mm
Ročaj	Dvo-ročni ročaj
Teža brez baterijskega paketa	3.9 kg
Teža z baterijskim paketom	4.8 kg

Vibracije

Prosti tek	1.1 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	72 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	93 dB(A)
Negotovost merjenja K	1.1 dB(A)

Obseg dobave

Dvo-ročni ročaj
Hrbtni nosilni trak
Zaščitni pokrov
Glava kose z dvema nitkama (nitka Ø 2 mm, 4 m)
3-kraki nož kose
Vmesnik za nože
Kombinirani ključ
Zaporni zatič
brez baterijskega paketa in polnilca