

**SB 18 LTX-3 BL Q I (602357840) Baterijski udarni vrtalnik
18V ; MetaLoc**

Št. izdelka 602357840
EAN 4007430298294



Prikazna slika



- Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo za zahtevna opravila
- 3. prestava z visokim številom vrtljajev (najv. 3.800 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejša vrtnja
- Metabo "Quick" sistem: hitra menjava držala nastavkov in pribora
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- Edinstven Metabo brez-krtačni motor za hitro delo in najučinkovitejša vrtnja in vijačenje
- Precision Stop: elektronska torna sklopka s povečano natančnostjo za natančno, občutljivo delo
- Visoko vzdržljiv, kakovosten udarni mehanizem za najboljše rezultate
- Gred s šesterokotno odprtino za vijačne nastavke
- Vrat (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- Tlačno lito, aluminijasto ohišje menjalnika za najboljše hlajenje in stabilnost
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- Ultra-M tehnologija: največja moč, varno polnjenje in 3 leta garancije na baterijski paket

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Najvišji navor - nizek	60 Nm
Impulzni moment	65 Nm
Najvišji navor, visok	120 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 20 Nm
Ø vrtanja v zid	16 mm
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	65 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Najvišje št. udarcev	32300 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Teža (z baterijskim paketom)	2.3 kg

Vibracije

Vrtanje kovine	3.8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	17.7 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	71 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	82 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljiva vpenjalna glava
 Hitro zamenljivo držalo nastavkov z blokado
 Stranski ročaj
 Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
 MetaLoc kovček
 brez baterijskega paketa in polnilca