

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Baterijska krožna žaga 18V; metaBOX 340

Št. izdelka 611866840

EAN 4061792192164



Prikazna slika



- Močna, lahka baterijska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbišču
- Aluminijsko talno ploščo je mogoče namestiti neposredno na vodila Metabo, kot tudi Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
- Hitri in natančni prečni prerezi s preprostim priklopom z Metabo KFS tirnico (pribor)
- Visoko zmogljivi baterijski paketi LiHD in brezkrtačni motor Metabo zagotavljajo največjo vlečno moč in dolgotrajno žaganje
- Avtomatski vklop/ izklop sesalnika, zahvaljujoč funkciji CordlessControl (na voljo kot pribor)
- Nastavek za izmet prahu je mogoče posamično zasukati in zakleniti za vsak delovni položaj
- Vgrajena LED svetilka za dobro osvetlitev linije reza
- Ponovno nastavljen položaj 0° za največjo natančnost rezanja
- Dobro viden prikazovalnik reza za žaganje po narisani liniji
- Robustna in vzdržljiva zahvaljujoč tlačno litemu, aluminijatemu ohišju
- Ročaj s protizdrsno površino Softgrip za varno vodenje
- Odsesovalni priklop omogoča priklop večnamenskega sesalnika
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Premik spodnje plošče	0 / + 46 °
Nastavitev globine reza	0 - 66 mm
Največja globina reza pri 90°	66 mm
Največja globina reza pri 45°	43 mm
Najv. globina reza z vodilom za vzporedno žaganje	61 mm
Ø žaginega lista x izvrtina	165 x 20 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	4800 /min
Najvišja hitrost rezanja	43 m/s
Teža brez baterijskega paketa	3.5 kg
Teža z baterijskim paketom	4.5 kg

Vibracije

Žaganje ivernih plošč	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	87 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	98 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

karbidni list krožne žage (18-zobi)
Vzporedno vodilo
Imbus ključ
metaBOX 340
brez baterijskega paketa in polnilca