

ST 18 LT 130 BL (601054840) Акумуляторний лобзик 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 601054840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792258969



Альтернативне зображення



- Універсальне застосування для робіт з внутрішнього оздоблення і монтажу: зручний акумуляторний лобзик із потужним безщітковим двигуном для швидкого і точного різання
- Найкраща ергономіка в усіх робочих положеннях і поверхня Softgrip для надзвичайно зручної та безпечної роботи з пилкою
- Потужний безщітковий двигун дозволяє виконувати роботи швидко й максимально ефективно
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Ефективна функція видування тирси для вільного огляду місця обробки
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування, яке можна вимкнути при різанні знизу для запобігання засліпленню
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Можливість підключення пилосмока
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Глибина різання деревини	130 mm
Глибина різання кольорових металів	35 mm
Глибина різання сталевго листа	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникового ходу	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3500 /min
Хід пилкового полотна	22 mm
Вага без акумуляторного блока	1.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	2 kg

Вібрація

Пиляння деревини	9.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пиляння металу	10.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний патрубок
Захисне скло
Пластмасова захисна пластина
Захисна пластина від сколів
Пилкові полотна для лобзиків, 2 шт.
Шестигранний ключ
metaBOX 145 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою