

BS 18 LTX Impuls (602191840) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602191840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430286949



Альтернативне зображення



- Міцний дріль-шурупверт забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний та витривалий завдяки корпусу редуктора з алюмінію литого під тиском
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримування інструментальних насадок під час роботи без патрона
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	55 Nm
Імпульсний момент	60 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	110 Nm
Регулювання крутного моменту	1.5 - 24 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискової шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	1.7 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.1 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	80 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	91 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатисний патрон Futuro Plus з металевою втулкою

Додаткова рукоятка

Гачок для носіння на ремені

metaBOX 145 L

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою