

BS 18 Quick Set (602217870) Akku-Bohrschrauber

18V 2x2Ah Li-Power; Ladegerät SC 30; metaBOX 145; mit Schnellwechsel-Winkeladapter und Bit-Box SP (9-tlg.)

Bestell-Nr. 602217870

EAN 4007430285638



Abbildung stellvertretend



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.93 kg
Gewicht mit Akkupack	1.4 kg

Geräuschemission

Schalldruckpegel	70 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	81 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter
 Schnellwechselwinkeladapter
 Gürtelhaken
 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
 Ladegerät SC 30
 metaBOX 145
 Bit-Box SP (9-teilig)