

BS 18 L Quick (602320500) Akku-Bohrschrauber **18V 2x2Ah Li-Power; Ladegerät SC 30; metaBOX 145**

Bestell-Nr. 602320500
 EAN 4007430327413



Abbildung stellvertretend



- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	25 Nm
Max. Drehmoment hart	50 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 6 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1800 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

Vibration

Bohren Metall	2.8 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	88 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter
 Gürtelhaken und Bitdepot
 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
 Ladegerät SC 30
 metaBOX 145