

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Accu-bosmaaier 18V; doos; met tweehands-greep

Art. nr. 601611850

EAN 4061792176676



Afbeelding plaatsvervangend



- Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken
- Veelzijdig inzetbare dubbele draadspoel voor kantenmaaier of mes voor het kreupelhout
- Het bijstellen van de draad is heel eenvoudig, gewoon tijdens het werk kort op de kop van de spoel tippen
- Metabo Quick draadwissel: snel en zonder gereedschap, zonder verwijderen of openen van de spoel
- Krachtige Brushless-motor voor uitstekende snijprestaties en een lange looptijd per acculading
- Snel beginnen met het werk door snel en krachtig opstarten
- Flexibel werken dankzij de snelheidsregeling
- Robuust in gebruik door de behuizing van metaal en extra beschermbeugel op de accu-packs
- Veilig werken door de rubberen greep en extra veiligheidsschakelaar
- Gezonde houding en uitgebalanceerd gewicht door de individueel instelbare schouderriem
- Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
- 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Diameter zaagcirkel	40 cm
Nullasttoerental	0 - 6000 /min
Diameter draad	2 mm
Handgreep	Tweehands-greep
Gewicht zonder accu-pack	3.9 kg
Gewicht met accu-pack	4.8 kg

Trilling

Nullast	1.1 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	93 dB(A)
Meetonzekerheid K	1.1 dB(A)

Leveringsomvang

Driehoeksmes voor struikgewas
 Adapter voor mes
 Combisleutel
 Vergrendelpen
 Zonder accu-pack, zonder lader
 Tweehands-greep
 Draagriem
 Beschermkap
 Dubbele draadspoel (draad Ø 2 mm, 4 m)