

BSA 18 LED 4000 (601505850) Faro da cantiere a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601505850

EAN 4061792217782



Immagine rappresentativa



- Faro da cantiere a batteria compatto con 4000 lumen per una luce da lavoro omogenea su una grande superficie con una minore produzione di ombre
- Magneti integrati per il fissaggio rapido alle superfici metalliche
- Impugnatura e struttura leggera e compatta per poter cambiare posizione rapidamente e spostarsi con facilità
- Pratiche possibilità di aggancio sul piede della lampada e sul vano nell'alloggiamento
- Autonomia della batteria alla massima luminosità di 35 minuti per ampereora (Ah), ad esempio 5,8 ore con una batteria LiHD da 18 V/10 Ah
- Testa di illuminazione ruotabile di 270° in orizzontale per posizioni di luce quasi illimitate
- Funzione di dimmer continua per una luce ottimale con la massima autonomia della batteria
- Visualizzazione ben visibile dell'autonomia residua della batteria: una spia lampeggiante avvisa prima della fine dell'autonomia per evitare le situazioni pericolose al buio
- Predisposizione per l'impiego su di un cavalletto (filettatura 5/8")
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua e la polvere per gli impieghi più impegnativi nei cantieri (IP 54)
- Attacco USB per ricaricare e alimentare i dispositivi USB (corrente di carica max. 1 A)
- Base gommata per una posizione e un impiego sicuri su delicate superfici di appoggio
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza luminosa max.	4000 lm
Autonomia max. per carica	Batteria da 18 V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Batteria da 18 V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (circa 35 minuti per Ah con la massima luminosità) / (circa 35 minuti per Ah con la massima luminosità)
Peso senza batteria	1.9 kg
Peso con batteria	2.5 kg

Dotazione

senza batteria, senza caricabatteria