

## W 18 L BL 9-125 (602374840) Akku-Winkelschleifer 18V; metaBOX 165 L

Bestell-Nr. 602374840

EAN 4061792231122



Abbildung stellvertretend



- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Akkuspannung          | 18 V       |
| Scheiben-Ø            | 125 mm     |
| Max. Schnitttiefe     | 34 mm      |
| Leerlaufdrehzahl      | 10000 /min |
| Spindelgewinde        | M 14       |
| Griffumfang           | 183 mm     |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.5 kg     |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.2 kg     |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Zusatzhandgriff  
 Zweilochschlüssel  
 metaBOX 165 L  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät  
 Stützflansch  
 Zweilochmutter