

SSW 18 LTX 400 BL (602205840) Avvitatore a massa battente a batteria 18V; metaBOX 145

N. ordine 602205840

EAN 4007430287236



Immagine rappresentativa



- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Coppia elevata, con contemporanea forma particolarmente ergonomica
- Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
- Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Dimensione vite max.	M20
N°. giri a vuoto max.	0 - 2150 /min
Numero max. di percussioni	4250 /min
Coppia max.	400 Nm
Coppia di allentamento max.	620 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12
Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.9 kg

Vibrazione

Avvitatura a percussione	12 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	100 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	111 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Gancio da cintura
 metaBOX 145
 senza batteria, senza caricabatteria