

PowerMaxx BS Set (600080880) Berbequim-aparafusadora sem fio**12V 2x2Ah LiPOWER; Carregador rápido LC 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; Oficina móvel**

N.º de pedido 600080880

EAN 4007430286031



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora leve e compacto para múltiplas aplicações
- Oficina móvel: mala em plástico com muitos acessórios para fazer furos, aparafusar e muito mais
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda sem recurso a ferramentas
- Baterias com indicador de capacidade, para controlar o estado da carga

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	12 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	17 Nm / 150 in-lbs
Binário máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	18 mm / 23/32 "
Rotações em vazio	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.75 kg / 1.7 lbs
Peso com bateria	0.95 kg / 2.1 lbs

Vibração

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	73 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	84 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

Equipamento standard

- Carregador LC 40
- Carregador LC 40
- Mala em plástico
- Mala em plástico
- Conjunto de acessórios
- Conjunto de acessórios
- Buchas de aperto rápido
- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto
- Gancho para cinto
- 2 Baterias de encaixe Li-Power (12 V/2,0 Ah)
- 2 Baterias Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)