

**PowerMaxx BS (600079500) Berbequim-aparafusadora sem fio**  
**12V 1x2Ah Li-Power; Carregador rápido LC 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Saco para ferramentas**

N.º de pedido 600079500  
EAN 4007430243270



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora leve e compacto para múltiplas aplicações
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda sem recurso a ferramentas
- Baterias com indicador de capacidade, para controlar o estado da carga

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de bateria                  | Li-Power                    |
| Voltagem da bateria              | 12 V                        |
| Capacidade da bateria            | 1 x 2 Ah                    |
| Binário máx. macio               | 17 Nm / 150 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Binário min. - máx.              | 0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs |
| Ø de perfuração em aço           | 10 mm / 3/8 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 18 mm / 23/32 "             |
| Rotações em vazio                | 0 - 360 / 0 - 1400 rpm      |
| Amplitude aperto da bucha        | 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "   |
| Peso sem bateria                 | 0.75 kg / 1.7 lbs           |
| Peso com bateria                 | 0.95 kg / 2.1 lbs           |

### Vibração

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Furar metal              | 3 m/s²   |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s² |
| Aparafusar sem percussão | 2.5 m/s² |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 64 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 75 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

## Equipamento standard

Carregador LC 40  
 Carregador LC 40  
 Saco para ferramentas  
 Saco para ferramentas  
 Buchas de aperto rápido  
 Buchas de aperto rápido  
 Gancho para cinto  
 Gancho para cinto  
 Bateria de encaixe Li-Power (12 V/2,0 Ah)  
 Bateria Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)