

BS 18 LTX Quick (602193840) Berbequim-aparafusadora sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 602193840

EAN 4007430287007



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora robusta com potência máxima, para as aplicações mais exigentes
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	55 Nm / 487 in-lbs
Binário dos impulsos	60 Nm / 531 in-lbs
Binário máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Binário min. - máx.	1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso com bateria	2.1 kg / 4.6 lbs

Vibração

Furar metal	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Gancho para cinto
 Gancho para cinto
 metaBOX 145 L
 metaBOX 145 L
 Sem bateria, sem carregador
 Sem bateria, sem carregador
 Bucha de substituição rápida Quick
 Bucha de substituição rápida Quick
 Porta-pontas de substituição rápida Quick
 Porta-pontas de substituição rápida Quick
 Punho adicional
 Punho adicional