

BS 18 Quick Set (602217880) Berbequim-aparafusadora sem fio
18V 2x2Ah Li-Power; Carregador rápido SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; Oficina móvel

N.º de pedido 602217880

EAN 4007430285782



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora leve e compacto para múltiplas aplicações
- Oficina móvel: mala em plástico com muitos acessórios para fazer furos, aparafusar e muito mais
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda sem recurso a ferramentas
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	24 Nm / 212 in-lbs
Binário máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 3/4 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.93 kg / 2.1 lbs
Peso com bateria	1.4 kg / 3.1 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	81 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Carregador SC 60 Plus
 Carregador SC 30
 Carregador SC 30
 Mala em plástico
 Mala em plástico
 Conjunto de acessórios
 Conjunto de acessórios
 Bucha de substituição rápida Quick
 Bucha de substituição rápida Quick
 Gancho para cinto
 Gancho para cinto
 2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)