BS 18 L Quick Set (602320870) Berbequim-aparafusadora sem fio

18V 2x2Ah Li-Power; Carregador rápido SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; Oficina móvel

N.º de pedido 602320870
EAN 4007430327420



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora potente e fiável, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Oficina móvel: mala em plástico com muitos acessórios para fazer furos, aparafusar e muito mais
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	25 Nm / 221.3 in-lbs
Binário máx. duro	50 Nm / 442.5 in-lbs
Binário min. - máx.	1.5 - 6 Nm // 13.3 - 53.1 ft. lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 25/32 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1800 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 0.00625 - 0.51181 "
Peso sem bateria	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

Vibração

Furar metal	2.8 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Carregador SC 60 Plus
Carregador SC 30
Carregador SC 30
Mala em plástico
Mala em plástico
Conjunto de acessórios
Conjunto de acessórios
Bucha de substituição rápida Quick
Bucha de substituição rápida Quick
Gancho para cinto e depósito para pontas
Gancho para cinto e depósito para pontas
2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)