

**BS 18 LT BL Set (602325950) Berbequim-aparafusadora sem fio**  
**18V 3x5.2Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; + 3 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)**

N.º de pedido 602325950

EAN 4007430336262



Imagem representativa



- Allrounder potentes: berbequim-aparafusadora prática com potência sem escovas para trabalhos de furação e de aparafusamento exigentes
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	3 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	34 Nm / 301 in-lbs
Binário máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	38 mm / 1 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.9 kg / 4.2 lbs

**Vibração**

Furar metal	2.4 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145

Mala MetaLoc

Buchas de aperto rápido

Buchas de aperto rápido

Gancho para cinto e depósito para pontas

Gancho para cinto e depósito para pontas

3 Baterias LiPOWER (18 V/5,2 Ah)

3 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)