

HS 18 LTX 55 (601718500) Cortasetos de batería 18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601718500
EAN 4061792223233



Ilustración representativa



- Cortasetos de batería extremadamente ligero y silencioso para podar setos y arbustos sin esfuerzo
- Cortes limpios gracias a las cuchillas cortadas con láser y rectificadas con diamante
- Alto rendimiento de corte gracias a la forma especial de lágrima de los dientes de la cuchilla: las ramas no se escapan durante el corte
- Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior
- Alta protección del usuario gracias al interruptor de seguridad adicional y la detención rápida de la cuchilla (en 0,08 segundos)
- Trabajo agradable gracias a un equilibrio perfecto, marcha de pocas vibraciones y empuñadura Softgrip
- La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo
- Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión en el estuche protector de las cuchillas
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Longitud de cuchilla	55 cm / 22 "
Longitud de corte	53 cm / 21 "
Máx. grosor de corte	19 mm / 3/4 "
Número de cortes marcha en vacío	2600 spm
Peso sin batería	2.2 kg / 4.9 lbs
Peso con batería	2.6 kg / 5.7 lbs

Vibración

Marcha en vacío	2.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

Estuche protector de las cuchillas