

**BS 18 Quick (602217500) Taladro atornillador de batería**  
**18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602217500

EAN 4007430274977



Ilustración representativa



- El ayudante diario práctico y ligero para perforar y atornillar
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm / 212 in-lbs
Par de giro máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.93 kg / 2.1 lbs
Peso con batería	1.4 kg / 3.1 lbs

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	81 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cargador SC 60 Plus  
 Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145  
 metaBOX 145  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Gancho para cinturón  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)