

## SSE 18 LTX BL (602267840) Sierra de sable de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602267840

EAN 4007430320742



Ilustración representativa



- Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo
- Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
- Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
- Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
- Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Número de carreras marcha en vacío	0 - 2700 rpm
Carrera de la hoja de sierra	32 mm / 1 1/4 "
Peso sin batería	2.5 kg / 5.5 lbs
Peso con batería	3 kg / 6.6 lbs

**Vibración**

Serrar placas de virutas	26.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar vigas de madera	27.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

**Suministro estándar**

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador