

SSW 18 LTX 800 BL (602403840) Atornillador de impacto de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602403840
EAN 4061792228726



Ilustración representativa



- Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Muy potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M24
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2575 rpm
Número máx. de golpes	3300 bpm
Par de giro máx.	800 Nm / 590 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	1200 Nm / 885 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.95
Peso con batería	2.6

Vibración

Atornillar con impacto	10.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Gancho para cinturón
metaBOX 145 L
sin batería, sin cargador