

## BS 18 LT BL Q (602334890) Akku-Bohrschrauber 18V; Karton

Bestell-Nr. 602334890  
EAN 4007430302335



Abbildung stellvertretend



- Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubenwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

## Kennwerte

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Max. Drehmoment weich    | 34 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 75 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm              |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 38 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.3 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 1.7 kg                  |

## Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geräuschemission

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 77 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter  
 Schnellwechselbithalter  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät