

UHE 2660-2 Quick (600697500) Multihammer metaBOX 145 L; med Metabo-Quick-skiftepatron

best.nr. 600697500

EAN 4007430306227



Repræsentativ visning



- Multihammer med 4 funktioner: hammerboring, boring med to gear og til mejsling
- Metabo Quick: Hurtigt skift mellem SDS-plus-hammerpatron og selvspændende borepatron til boring i træ og metal
- Vario (V)-elektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet
- Stillehjul til forvalg af omdrejningstal og slagtal
- Totrinsgear: To borehastigheder til effektiv boring i træ og metal
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: Lang levetid og robust
- Perfekt ergonomi takket være tyngdepunkt tæt ved hånden og optimeret kontur af håndtaget
- Omskifter nederunder, som er beskyttet mod beskadigelser og støv
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Fastlåselig kontakt for bekvemt arbejde ved konstant brug
- Kabelskånende kugletyلة til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

Tekniske værdier

Tekniske data

Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2.8 J
Maks. slagantal	4200 /min
nominel optagen effekt	800 W
Bore-Ø i beton med hammerbor	26 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	68 mm
bore-Ø i stål	13 / 6 mm
Bore-Ø i blødt træ	32 / 28 mm
Tomgangshastighed	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
hastighed ved mærkebelastning	790 / 1860 /min
værktøjsholder	SDS-plus
spændehalsdiameter	50 mm
vægt uden netkabel	3.1 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Boring i metal	3.3 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Hammerbor beton	12.9 m/s ²
Måledifference K	2.4 m/s ²
Mejsling	8.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	88 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	99 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder
 Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft
 Ekstrahåndtag med gummibelægning
 Boreddybdestop
 metaBOX 145 L