KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akku-kantfræser til metal

18V; metaBOX 215

best.nr. 601754840
EAN 4007430291462



Repræsentativ visning

- Den effektive akku-kantfræser til til metal til faser på 45° op til 4 mm og radier på 2 og 3 mm
- Oxidfrie overflader og overflader uden grater for optimal klargøring til overfladebehandling med pulverlakering eller lak for maksimal korrosionsbeskyttelse
- One-touch controller: Patenteret indstilling af fræsedybde uden brug af værktøj i trin på 0,1 mm, indgrebspunkter for hurtig indstilling og til hindring af ufrivillige ændringer af fræsedybden under arbejdet
- Slankt fræsehoved og kugleleje-stopring til arbejde i rør og rundinger
- Føringsanslag for ensartet fræsning og høj overfladekvalitet i forbindelse med bearbejdning af plane plader
- Bøjlehåndtag, der kan justeres uden brug af værktøj, for sikker og jævn føring
- Drejeligt batteri for bedre arbejde på svært tilgængelige steder
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Elektronisk softstart for start uden ryk
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter batteriskift
- Aftageligt støvbeskyttelsesfilter til beskyttelse af motoren mod grove partikler
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	Li-Power
batterispænding	18 V
Tomgangshastighed	7000 /min
Kanttype	Fase og radius
Maks. affasningsbredde 45°	6 mm
Maks. fræsehøjde 45°	4 mm
Mulige radier	R2 / R3
Trinvis indstilling af fræsedybde	0.1 mm
Rundinger min. indvendig Ø	13 mm
Vægt uden batteri	2.4 kg
Vægt med batteri	3.1 kg

Vibration

Vibration	0.94 m/s²
Måledifference K	1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau	84 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	95 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

2 hårdmetal-vendeplatter 45°-affasning
2 hårdmetal-vendeplatter radius R2
2 hårdmetal-vendeplatter radius R3
Føringsanslag
Skruetrækker til Torx skruer 15
Bøjlehåndtag
Støvbeskyttelsesfilter
metaBOX 215
uden batteri, uden oplader