RW 18 LTX 120 (601163850) Mezclador de batería

18V; Cartón

Nº de pedido 601163850
EAN 4007430321626



Ilustración representativa

- Agitador de batería para mezclar con potencia en la obra
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Robusto marco para asir de metal para proteger contra daños
- La batería está asentada protegida en la parte superior y asegura un balance perfecto cuando se agita
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	0 - 750 /min
Marchas	1
Diámetro máx. de cesta de mezclado	120 mm
Máx. volumen de mezcla recomendado	40 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Peso sin batería	3 kg
Peso con batería	3.4 kg

Vibración

Vibración	1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Varilla agitadora tipo RS-R2 (Ø 120 mm)

Llave de boca

sin batería, sin cargador