

## **BS 18 L BL (602326890) Perceuse-visseuse sans fil 18V; carton**

Référence 602326890

EAN 4061792122703



Photo semblable



- Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Couple de rotation max. tendre   | 25 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 60 Nm                   |
| Couple de rotation réglable      | 0.5 - 5 Nm              |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 32 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 550 / 0 - 1850 /min |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Poids sans batterie              | 0.87 kg                 |
| Poids avec batterie              | 1.3 kg                  |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 72 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 83 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 sans batterie, ni chargeur