

FP 18 LTX (600789500) Pompe à graisse sans fil
18V 2x2Ah Li-Power; Chargeur SC 30; metaBOX 165 L

Référence 600789500

EAN 4061792235601



Photo semblable



- Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations
- Travail propre grâce au pré réglage de la quantité d'éjection à l'aide de la molette à 10 niveaux
- Choix entre une pression élevée et un débit élevé en fonction de l'application
- Visibilité optimale lors de la lubrification grâce à la LED qui se trouve sur le carter et à une autre LED à fixer à l'extrémité du flexible
- Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu
- 3 moyens de remplissage : cartouches de graisse, récipient ou remplissage direct
- Valve de purge intégrée pour une avance constante
- Aimant pour la fixation sur le métal (accessoire), sangle d'épaule pratique et long tuyau avec support pour une utilisation flexible
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
taille du logement	400 g
Pression d'éjection	690 / 414 bar
Longueur du flexible	1200 mm
Poids sans batterie	4 kg
Poids avec batterie	4.4 kg

Vibration

Vibration	1.43 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	86 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Lampe LED supplémentaire pour flexible
Sangle d'épaule
2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Chargeur SC 30
metaBOX 165 L