

BS 18 Quick Set (602217870) Akkus fúrócsavarozó

18V 2x2Ah LiPOWER; Akkutöltő SC 30; metaBOX 145; gyorscserélő sarokadapterrel és SP bitkészlettel (9 részes)

Rendelési szám 602217870

EAN 4007430285638



Helyettesítő ábra



- Könnyű kompakt fúrócsavarozó rendkívül rövid építési méretű a sokoldalú alkalmazáshoz
- Metabo Quick rendszer: fúrótokmányok, bittartók, sarokadapterek gyors cseréje és még sok minden a flexibilis munkavégzés érdekében
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Praktikus övcsipesz, szerszám nélkül jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 2 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	24 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	48 Nm
Beállítható nyomaték	0.5 - 4.5 Nm
Fúróátmérő acélban	10 mm
Fúróátmérő puhafában	20 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1 - 10 mm
Súly akkuegység nélkül	0.93 kg
Súly akkuegységgel	1.4 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	70 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	81 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserelő fúrótokmány
Gyorscserelő sarokadapter
Övre akasztható kampó
2 db Li-Power akkuegység (18 V/2,0 Ah)
Töltő - SC 30
metaBOX 145
SP Bit-készlet (9 részes)