

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Akkus kézi körfűrész 18V; metaBOX 340

Rendelési szám 611866840

EAN 4061792192164



Helyettesítő ábra



- Nagy húzóerejű, könnyű akkus kézi körfűrész az építkezésen való univerzális alkalmazáshoz
- Alumínium padlólap, közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti és egyéb gyártók vezetősínein
- Gyors, pontos fejező vágások egy Metabo KFS fejezősínre (tartozék) való egyszerű rácsatolással
- LiHD nagy teljesítményű akkuegységek és a Metabo szénkefe nélküli (BL) motor garantálják a maximális áthúzóerőt és a kitartó fűrészelést
- A csatlakoztatott elszívó automatikus be-/kikapcsolása a CordlessControl-nak köszönhetően (tartozékként kapható)
- A fűrészforgács-kivető csomák minden munkavégzési pozícióhoz individuálisan elforgatható és reteszelve
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- 0°-os állás utánállítható a lehető legnagyobb vágáspontosság érdekében
- Jól látható vágásjelző a jelölés utáni vágáshoz
- Robusztus és hosszú élettartamú az alumínium présöntvény fűrészháznak köszönhetően
- Kézfogantyú csúszásmentes puha felülettel a biztonságos vezetéshez
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Döntési tartománytól-ig	0 / + 46 °
Vágásmélység, beállítható	0 - 66 mm
Max. vágásmélység 90°-on	66 mm
Max. vágásmélység 45°-on	43 mm
Max. vágásmélység vezetőszínnel	61 mm
Fűrészlap Ø x furat	165 x 20 mm
Üresjáratifordulatszám	4800 /min
Max. vágási sebesség	43 m/s
Súly akkuegység nélkül	3.5 kg
Súly akkuegységgel	4.5 kg

Rezgés

Fűrészelés falapban	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém körfűrészlap (18 fog)
Párhuzamvezetők
imbuszkulcs
metaBOX 340
akkuegység és töltő nélkül