

BH 18 LTX BL 16 (600324500) Akkus kalapács 18V 2x2Ah Li-Power; Akkutöltő SC 30; metaBOX 145 L

Rendelési szám 600324500

EAN 4061792191655



Helyettesítő ábra



- Nagyon könnyű, kompakt akkus kalapács szénkefe nélküli (BL) motorral a fáradtságmentes fúráshoz minden munkavégzési pozícióban
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Fúrókalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és fúrás
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 2 Ah
Max. egyedi üténergia (EPTA)	1.3 J
Max. ütésszám	5250 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	16 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	20 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 730 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	1.6 kg
Súly akkuegységgel	2 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Kiegészítő fogantyú
Fúrásmélység-ütköző
2 db Li-Power akkuegység (18 V/2,0 Ah)
Töltő - SC 30
metaBOX 145 L