

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Akkus fűkasza 18V; Kartonpapír; kétkezes markolattal

Rendelési szám 601611850

EAN 4061792176676



Helyettesítő ábra



- Halk akkus fűkasza állítható kétkezes markolattal a kényelmes munkavégzéshez nagyobb területeken
- Sokoldalú alkalmazás a dupla damiltekerccsel fűnyíráshoz vagy az aljnövényzethez való késsel
- A damil egyszerű utánállítása a tekercsfjere való rövid ákattintással munkavégzés közben
- Metabo Quick damilcsere: gyors és szerszámmentes, a tekercs levétele és kinyitása nélkül
- Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor a jó vágásteljesítmény és hosszú működési idő eléréséhez akkutöltésként
- Gyors munkakezdés a gyors, erőteljes elindulásnak köszönhetően
- Rugalmas munkavégzés a fokozatmentes sebességszabályozásnak köszönhetően
- Robusztus alkalmazás a fém motorháznak és a kiegészítő védőkengyelnek köszönhetően az akkuegységeken
- Biztonságos munkavégzés a gumibevonattal ellátott markolati felületnek és a kiegészítő biztonsági kapcsolónak köszönhetően
- Egészségkímélő testtartás és kiegyensúlyozott munkasúly az individuálisan beállítható vállövnek köszönhetően
- Környezetkímélő és halk az akkus üzemmódnak köszönhetően, így a zajra legérzékenyebb területeken is használható
- 100%-os kompatibilitás a 18 Voltos osztállyal: erős 36 Voltos üzemelés két Metabo 18 Voltos akkuegységgel
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Vágókörátmérő	40 cm
Üresjárat fordulatszám	0 - 6000 /min
Huzalátmérő	2 mm
Markolat	Kétkezes markolat
Súly akkuegység nélkül	3.9 kg
Súly akkuegységgel	4.8 kg

Rezgés

Üresjárat	1.1 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	72 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	93 dB(A)
K mérési bizonytalanság	1.1 dB(A)

Szállítási terjedelem

Kétkezes markolat
Háti tartóheveder
Védőbúra
Dupla damiltekercs (tekercsátmérő: 2mm, 4 mm)
3-szárnyas bozótívágó kés
Késadapterek
Kombinált kulcs
Reteszelő csap
akkuegység és töltő nélkül