

## SSW 18 LTX 400 BL SE (602255840) Akkus ütvecsavarozó 18V; metaBOX 145

Rendelési szám 602255840

EAN 4061792205703



Helyettesítő ábra



- Egyedülálló Metabo BL szénkefe nélküli motor a gyors előrehaladás és az összes alkalmazás során való legnagyobb hatékonyság érdekében
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Nagy forgatónyomaték a különösen kézhezálló kialakítással egyidőben
- Visszaütésmentes munka nagyon nagy nyomatékkal
- Tizenkét fordulatszám- / forgatónyomaték fokozat a széles körű alkalmazásokhoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Praktikus övcsipesszel, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Akkufeszültség                          | 18 V                           |
| Max. csavarméret                        | M20                            |
| Max. üresjárat fordulatszám             | 0 - 2150 /min                  |
| Max. ütésszám                           | 4250 /min                      |
| Max. nyomaték                           | 400 Nm                         |
| Max. kioldó nyomaték                    | 620 Nm                         |
| Fordulatszám-/forgatónyomaték-fokozatok | 12                             |
| Szerszámbefogás                         | Külső négylap 1/2 " (12,70 mm) |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ütvecsavározás          | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 100 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 111 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Övre akasztható kampó  
metaBOX 145  
akkuegység és töltő nélkül