

## PowerMaxx CC 12 BL (600348850) Smerigliatrice angolare e a batteria 12V; Scatola di cartone

N. ordine 600348850

EAN 4061792175570



Immagine rappresentativa



- Utensile molto maneggevole e dal massimo comfort di lavoro per numerose applicazioni
- Vasta scelta di dischi per lavorare il metallo, il legno, la pietra, le piastrelle e la plastica, sempre con gli accessori adatti
- La classe 12 Volt Metabo - facili da tenere in mano, forti nell'uso
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di batteria          | LiPOWER    |
| Tensione batteria         | 12 V       |
| Ø mola                    | 76 mm      |
| Profondità di taglio max. | 19 mm      |
| N. giri max. a vuoto      | 20000 /min |
| Filettatura albero        | M 5        |
| Peso senza batteria       | 0.62 kg    |
| Peso con batteria         | 0.85 kg    |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 80 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 91 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Carter di protezione per troncare a clip  
 2 mole per troncare Flexiarapid Super Inox  
 2 mole per troncare Flexiarapid Super universali  
 Mola per troncare e sgrossare Combinator Inox  
 Chiave esagonale cava  
 senza batteria, senza caricabatteria