

SXA 18 LTX 150 BL (600411840) Levigatrice roto-orbitale a batteria 18V; metaBOX 215; con platorello di 150 mm

N. ordine 600411840
EAN 4061792228634



Immagine rappresentativa



- Pratica levigatrice roto-orbitale a batteria con diametro del platorello di 150 mm per un'alta resa di asportazione – perfetta per le grandi superfici
- Comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all'altezza d'ingombro bassa
- Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
- Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
- Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
- Con sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
- Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
- Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della levigatrice
- Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezze

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Diametro del platorello	150 mm
N. giri max. a vuoto	4000 - 10000 /min
Numero di oscillazioni a vuoto	8000 - 20000 /min
Diametro orbita	3 mm
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.7 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	8.9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente
 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo "professional"
 Sacchetto raccogli-polvere in tessuto
 Chiave esagonale
 metaBOX 215
 senza batteria, senza caricabatteria