

## SSW 18 LT 300 BL (602398840) Avvitatore a massa battente a batteria 18V; Metabox

N. ordine 602398840

EAN 4061792217256



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente a batteria, compatto, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Tre livelli di n°. giri /coppia per svariati campi di impiego
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Dimensione vite max.	M16
N°. giri a vuoto max.	3050 /min
Numero max. di percussioni	3900 /min
Coppia max.	300 Nm
Coppia di allentamento max.	480 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	3
Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.18 kg
Peso con batteria	1.58 kg

**Vibrazione**

Awitatura a percussione	13.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

**Dotazione**

Gancio da cintura

metaBOX 145

senza batteria, senza caricabatteria