

**KS 18 LTX 66 BL (611866840) Sega circolare a batteria
18V; metaBOX 340**

N. ordine 611866840
EAN 4061792192164



Immagine rappresentativa



- Fondo in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo e di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
- Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
- Accensione/spegnimento automatici dell'aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Robusta e longeva grazie alla testata in alluminio pressofuso
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|---|-------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Ambito d'inclinazione da/a | 0 / + 46 ° |
| Profondità di taglio regolabile | 0 - 66 mm |
| Profondità max. di taglio a 90° | 66 mm |
| Profondità max. di taglio a 45° | 43 mm |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 61 mm |
| Ø lama x foro | 165 x 20 mm |
| Max. velocità di taglio | 43 m/s |
| Peso (con batteria) | 4.5 kg |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 87 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LWA) | 98 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)
Guida per tagli paralleli
Chiave esagonale
metaBOX 340
senza batteria, senza caricabatteria