

BS 18 LTX-3 BL Q I (603184840) Akumulatora urbjašmašīna/skrūvgriezis 18V; metaBOX 145 L

Pasūtījuma nr. 603184840

EAN 4061792225220



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Bezskuks 3 ātrumu urbjašmašīna/skrūvgriezis ar maksimālu jaudu, ideāli piemērota vissmagākajiem darbiem
- 3. Pārnesums ar augstu apgriezienu skaitu (maks. 4000 /min) paplašinātai izmantošanas zonai un vēl ātrākam urbšanas progresam, strādājot ar metālu
- Metabo QuickPlus sistēma: ātra spīlpatronas, uzgaļu turētāja, leņķa adaptera un citu piederumu nomaiņa elastīgam darbam ar maksimālu noslodzi
- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Precision Stop: elektronisks griezes savienojums precīzam un smalkam darbam
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Euro iespīlēšanas kakls (Ø 43 mm) dažādam pielietojumam
- Elektroniskā drošības izslēgšana: nav atsienas, ja urbis iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju maksimālu aizsardzību
- Integrēta LED darba gaisma ar papildu apgaismojuma funkciju optimālam gaišumam darba zonā
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Ar metaBOX – intelīģento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Maks. griezes moments cietam materiālam	65 Nm
Maks. griezes moments mīkstam materiālam	130 Nm
Regulējams griezes moments	1 - 18 Nm
Urbja Ø tēraudam	16 mm
Urbuma Ø mīkstā koksnē	68 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Svars bez akumulatora	1.8 kg
Svars ar akumulatoru	2.8 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	85 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Ātrmaiņas spīļpatronas Futuro Plus "QuickPlus"
Sānu rokturis
metaBOX 145 L
bez akumulatora un lādētāja