

## BS 18 LT BL Q (602334890) Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 602334890

EAN 4007430302335



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Bezsku urbjmašīna/skrūvgriezis ar optimālu jaudu augstas noslodzes pielietojuma veidiem
- Metabo ātrās nomaiņas sistēma: ātra instrumentu spīļpatronas un piederuma nomaiņa
- Jaudīgs bezglīžu motors maksimālai efektivitātei un ilgam akumulatora darbības laikam
- Iebūvēts darba apgaismojums darbavietas izgaismošanai
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehniskie dati

## Parametri

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Akumulatora spriegums                    | 18 V                    |
| Maks. griezes moments cietam materiālam  | 34 Nm                   |
| Maks. griezes moments mīkstam materiālam | 75 Nm                   |
| Regulējams griezes moments               | 0.7 - 8 Nm              |
| Urbja Ø tēraudam                         | 13 mm                   |
| Urbuma Ø mīkstā koksņē                   | 38 mm                   |
| Apgriezienu skaits tukšgaitā             | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Urbjpatronas platums                     | 1.5 - 13 mm             |
| Svars bez akumulatora                    | 1.3 kg                  |
| Svars ar akumulatoru                     | 1.7 kg                  |

## Vibrācijas

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Metāla urbšana   | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Mērījumu kļūda K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Trokšņu līmenis

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Skaņas spiediena līmenis | 77 dB(A) |
| Skaņas jaudas līmenis    | 88 dB(A) |
| Mērījumu kļūda K         | 3 dB(A)  |

## Piegādes apjoms

Bezatslēgas spīļpatrona  
Bezatslēgas piederumu turētājs  
Jostas āķis ar piederumu kastīti  
bez akumulatora un lādētāja