

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185840) Akumulatora triecienurbjmašīna 18V; metaBOX 145 L

Pasūtījuma nr. 603185840

EAN 4061792225251



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Trīs ātrumu bezglīšu triecienskrūvgriezis ar maksimālu jaudu, lieliski piemērots sarežģītiem urbšanas darbiem metālā
- 3. Pārnesums ar augstu apgriezienu skaitu (maks. 4000 /min) paplašinātai izmantošanas zonai un vēl ātrākam urbšanas progresam, strādājot ar metālu
- Triecienurbšanas funkcija urbšanai mūrī
- Metabo QuickPlus sistēma: Ātra instrumenta fiksatora un uzgaļa nomaiņa maksimālai elastībai pat vislielākās noslodzes laikā
- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Precision Stop: elektronisks griezes savienojums precīzam un smalkam darbam
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Elektroniskā drošības izslēgšana: nav atsiena, ja urbis iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju maksimālu aizsardzību
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Ar metaBOX – inteligento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Maks. griezes moments cietam materiālam	65 Nm
Maks. griezes moments mīkstam materiālam	130 Nm
Regulējams griezes moments	1 - 18 Nm
Urbuma Ø mūrī	16 mm
Urbja Ø tēraudam	16 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	68 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Maks. triecienu skaits	38000 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Svars bez akumulatora	2 kg
Svars ar akumulatoru	3 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	25 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	98 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	109 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Ātrmaiņas spīļpatronas Futuro Plus "QuickPlus"

Sānu rokturis

metaBOX 145 L

bez akumulatora un lādētāja