

HBS 18 LTX BL 3000 (620062890) Akumulatora koksnes skrūvgriezis**18V; metaBOX 145 L**

Pasūtījuma nr. 620062890

EAN 4061792210332



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Universāls akumulatora skrūvgriezis koka konstrukcijām visiem pielietojumiem iekšdarbos, ideāls ģipšķiedru plākšņu un koka paneļu skrūvēšanai
- Automātiskā iedarbināšana: Skrūvgriezis tiek iedarbināts automātiski, lai nodrošinātu ērtu un ekonomisku darbu
- Unikālais Metabo bezogļīšu motors nodrošina ātru darba procesu un maksimālu efektivitāti rūpnieciskajā ražošanā
- Viegls, ērts skrūvgriezis ar ergonomisku formu precīzai vadībai un spēka noslodzei skrūves asī
- Kompakta un izturīga konstrukcija ērtai lietošanai
- Ieslēdzams impulsa režīms precīzai izvirzīto skrūvju ieskrūvēšanai, nenoņemot dzīluma regulētāju
- Paaugstināta skrūvēšanas precīzitāte, izmantojot konkrēti iestatāmu dzīlumu, kā arī kluss izciļņsajūgs
- Ar skrūvgrieža magazīnu SPEED FIX 57 ātrai, precīzai skrūvēšanai rūpnieciskajā ražošanā; noņemama bez instrumentiem
- Magazīna standarta skrūvju lentas apstrādei ar 25-57 mm garām skrūvēm
- Ar parocīgu jostas āki
- Ar metaBOX – intelīgento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati**Parametri**

Akumulatora spriegums	18 V
Instrumenta fiksators	Sešstūra iedobe 1/4" (6,35 mm)
Maks. griezes moments cietam materiālam	10 Nm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 3000 /min
Svars bez akumulatora	1 kg
Svars ar akumulatoru	1.4 kg

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	85 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Skrūvgrieža magazīna SPEED FIX 57

Dzīluma regulētājs

Magnētisks piederumu turētājs 1/4" (6,35 mm)

Krustskrūvgrieža uzgaļa izmērs 2/25 mm

Jostas āki

metaBOX 145 L

bez akumulatora un lādētāja