

KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA (601714900) Accu-hamer 18V; metaBOX 185 XL; met geïntegreerde stofafzuiging en Metabo-Quick-wisselkop

Art. nr. 601714900

EAN 4061792218567



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
- Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
- Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24
- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische zachteaanloop om precies te boren
- Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ont koppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
- LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Max. individuele slagenergie (EPTA)	2.2 J
Max. aantal slagen	4750 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	82 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	30 mm
Nullasttoerental	0 - 1280 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht zonder accu-pack	4.1 kg

Trilling

Hamberboren beton	13.4 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Beitelen	9.1 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	101 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Geïntegreerde stofafzuiging ISA 24
 Reserve-afzuigkop
 SDS-plus hamerboorhouder
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
 Extra rubberen anti-slip handgreep
 Boordieptegeleider
 metaBOX 185 XL
 Zonder accu-pack, zonder lader