

RM 36-18 LTX BL 36 (601716850) Kosiarka akumulatorowa 18V; karton

Nr kat. 601716850

EAN 4061792204133



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowa, zwrotna kosiarka akumulatorowa do koszenia nawet w niewielkiej odległości od krawędzi i mulczowania trawników o powierzchni do 350 m²
- Skoszony materiał może być zbierany do elastycznego worka na pokos lub natychmiast rozrzucony na trawniku
- Mocny silnik bezszczotkowy stanowi gwarancję wysokiej wydajności cięcia i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Łatwa w obsłudze, 5-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Czyste cięcie w niewielkiej odległości od krawędzi zapewnia wysokiej jakości nóż sierpowaty i zintegrowane aeratory do trawy
- Ergonomiczna praca dzięki uchwytowi prowadzącemu z regulacją wysokości i gumowanymi uchwytami
- Łatwe manewrowanie dzięki lekkiej obudowie z tworzywa sztucznego
- Łatwy transport i ergonomiczne przechowywanie dzięki uchwytom transportowym i podwójnie składanemu uchwytowi z systemem szybkiego blokowania
- Worek na pokos z okienkiem do kontroli poziomu napełnienia
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- 100% kompatybilności z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Szerokość cięcia	36 cm
Wysokość cięcia	20 - 70 mm
Liczba stopni wysokości cięcia	5
Pojemność worka	45 l
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4000 /min
Ciężar bez akumulatora	12.6 kg
Ciężar z akumulatorem	13.5 kg

Wibracje

Bieg jałowy	0.55 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	75 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	90 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.86 dB(A)

Zakres dostawy

worek na pokos
nóż sierpowaty
klin do mulczowania
klucz bezpieczeństwa
bez akumulatora, bez ładowarki