

BS 18 L Quick (602320500) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa **18V 2x2Ah Li-Power; Ładowarka SC 30; metaBOX 145**

Nr kat. 602320500

EAN 4007430327413



Zdjęcie zastępcze



- Niezawodna, mocna wiertarko-wkrętarka do wszystkich typowych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwyty narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Wrzeciono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwyty wiertarskiego
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	50 Nm
Regulowany moment obrotowy	1.5 - 6 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1800 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.6 kg

Wibracje

Klasa L	2.8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Ładowarka SC 30
metaBOX 145