

**MT 18 LTX (613021890) Multinarzędzie akumulatorowe
18V; karton**

Nr kat. 613021890

EAN 4007430277558



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo
- Niezastąpiona w pracach związanych z wykańczaniem wnętrz, idealna do przecinania, szlifowania, zeszkrobienia i piłowania tarczkami różnych materiałów
- Uchwyt narzędziowy zapewnia maksymalną zgodność z osprzętem klasy OIS, Starlock itd.
- Szybka wymiana narzędzia Metabo Quick to oszczędność czasu i wygoda obsługi
- Szybki postęp pracy dzięki dużemu kątowni oscylacji i elektronice VCT ze stałą prędkością również pod obciążeniem
- Wąski, antypoślizgowy uchwyt z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę
- Super jasna dioda LED zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne**Parametry**

Napięcie akumulatora	18 V
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	7000 - 18000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1.6 °
Uchwyt narzędziowy	Kompatybilny z systemem OIS/Starlock
Płyta szlifierska, długość boku	93 mm
Ciężar bez akumulatora	1.4 kg
Ciężar z akumulatorem	1.8 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	7.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Skrobaki	11.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Pilarki z piłami do cięcia węgłnego	13 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Pilarki z piłami segmentowymi	11.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła do cięcia węgłnego 32 mm HCS (do drewna)
Trójkątna płyta szlifierska 93 mm, z mocowaniem na rzep
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120
Adapter odciągu wiórów
Multiadaptory
bez akumulatora, bez ładowarki