

PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207500) Аккумуляторный перфоратор
12В 2х2Ач LiPOWER; Зарядное устройство SC 30; metaBOX 145

№ для заказа 600207500

EAN (Европейский номер товара) 4061792191617



Альтернативное изображение



- Очень легкий, компактный аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем для сверления в любом рабочем положении без усталости
- Класс Metabo 12 В — легко держать, удобно работать
- Максимальная мощность сверления, эффективность и долговечность за счет бесщеточной технологии и мощного ударного механизма
- Перфоратор с 2 функциями: Бурение и сверление
- Metabo VibraTech (MVT): работа без усталости и вреда для здоровья также в длительном режиме
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiPOWER
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	2 x 2 Ач
Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	1.3 Дж
Макс. число ударов	5250 /мин
Ø сверления в бетоне бурами	16 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	20 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 730 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Вес без аккумуляторного блока	1.7 кг
Вес с аккумуляторным блоком	1.9 кг

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12.1 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
2 аккумуляторных блока Li-Power (12 В / 2,0 А·ч)
Зарядное устройство SC 30
metaBOX 145