

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Аккумуляторная мотокоса 18В; Картон; с двуручной рукояткой

№ для заказа 601611850

EAN (Европейский номер товара) 4061792176676



Альтернативное изображение



- Бесшумная аккумуляторная мотокоса с регулируемой двуручной рукояткой для удобной работы на больших площадях
- Универсальное использование с катушкой с двумя режущими нитями для стрижки травы или ножом для подлеска
- Простая регулировка нити путем краткого нажатия на головку катушки во время работы
- Замена нити Metabo Quick: быстро и без инструмента, без съема или открытия катушки
- Мощный бесщеточный двигатель с высокой производительностью резания и длительным временем работы за одну зарядку аккумулятора
- Мгновенное начало работы благодаря быстрому и мощному запуску
- Гибкость применения благодаря плавной регулировке скорости
- Надежность в работе благодаря металлическому корпусу редуктора и дополнительной защитной скобе на аккумуляторных блоках
- Безопасная работа благодаря прорезиненной рукоятке и дополнительным предохранительным выключателям
- Положение тела без вреда для здоровья и сбалансированный рабочий вес благодаря индивидуально регулируемому наплечному ремню
- Экологически безопасно и тихо благодаря режиму работы от аккумулятора, за счет чего может также использоваться в областях, чувствительных к шуму
- 100% совместимость в классе 18 В: высокая производительность при 36 В благодаря двум аккумуляторам по 18 В от Metabo
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Диаметр режущего круга	40 см
Число оборотов холостого хода	0 - 6000 /мин
Диаметр нити	2 мм
Рукоятка	Двуручная рукоятка
Вес без аккумуляторного блока	3.9 кг
Вес с аккумуляторным блоком	4.8 кг

Вибрация

Холостой ход	1.1 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 дБ(А)
Погрешность измерения К	1.1 дБ(А)

Объем поставки

Двуручная рукоятка
Ремень для ношения на спине
Защитный кожух
Катушка с двумя режущими нитями (нить Ø 2 мм, 4 м)
3-лопастной нож для густой поросли
Адаптер для ножа
Комбинированный ключ
Фиксирующий штифт
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства