

## **PowerMaxx BS 12 (601036840) Batteridrivnen borraruvdragare 12V; metaBOX 118**

Best.nr 601036840

EAN 4007430337801



Alternativ bild

- Lätt och kompakt borraruvdragare med extremt kort design för ett brett användningsområde
- Metabo 12-Volt-klassen - lätt i handen, stark i arbete
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Typ av batteripaket    | LiPOWER                 |
| Batterispänning        | 12 V                    |
| Max. vridmoment mjukt  | 17 Nm                   |
| Max. vridmoment hårt   | 40 Nm                   |
| Inställbart vridmoment | 0.5 - 5 Nm              |
| Borr-Ø, stål           | 10 mm                   |
| Borr-Ø mjukt trä       | 18 mm                   |
| tomgångsvarvtal        | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| borrchuckens spännvidd | 1 - 10 mm               |
| Vikt utan batteripaket | 0.84 kg                 |
| Vikt med batteripaket  | 1.1 kg                  |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Borrning i metall   | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Skruvning utan slag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå        | 64 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 75 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Snabbchuckar  
Bälteskrok och bitsförvaring  
metaBOX 118  
utan batteripaket, utan laddare