

## SB 18 L Set (602317540) Batteridrivnen slagborrmaskin

18V 3x2Ah LiPOWER; Laddare SC 30; metaBOX 145; med 3 Li-Power-batteripaket (18 V/2,0 Ah)

Best.nr 602317540

EAN 4007430327444



Alternativ bild



- Tillförlitlig, kraftfull slagborrmaskin för alla vanliga borrh- och skruvarbeten.
- Slagborrsfunktion för borrhning i murverk
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Typ av batteripaket    | LiPOWER         |
| Batterispänning        | 18 V            |
| Batterikapacitet       | 3 x 2 Ah        |
| Max. vridmoment mjukt  | 25 Nm           |
| Max. vridmoment hårt   | 50 Nm           |
| Inställbart vridmoment | 1.5 - 6 Nm      |
| Borr-Ø murverk         | 10 mm           |
| Borr-Ø, stål           | 10 mm           |
| Borr-Ø mjukt trä       | 20 mm           |
| Tomgångsvarvtal        | 450 / 1800 /min |
| Max. antal slag        | 27000 /min      |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm     |
| Vikt utan batteripaket | 1.2 kg          |
| Vikt med batteripaket  | 1.7 kg          |

## Vibration

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Borrning i metall   | 2.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Slagborrning betong | 21.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 89 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 100 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Snabbchuckar  
Bälteskrok och bitsförvaring  
3 Li-Power-batteripaket (18 V/2,0 Ah)  
Laddare SC 30  
metaBOX 145