

## PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207840) Batteridrivnen borrhammare 12V; metaBOX 145

Best.nr 600207840

EAN 4061792191631



Alternativ bild



- Mycket lätt och kompakt batteridrivnen hammare med kolborstfri motor för bekvämt arbete i alla arbetsställningar
- Metabo 12-Volt-klassen - lätt i handen, stark i arbete
- Maximal borreffeekt, effektivitet och livslängd tack vare borstfri teknik och högeffektiv slagmekanism
- Borrhammare med 2 funktioner: hammarbörning och börning
- Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem för vibrationsreducering skyddar hälsan
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn om verktyget blockeras för säkrare arbete
- LED-arbetslampa för optimal sikt vid borrhållet
- Med metaBOX - den intelligenta lösningen för transport och förvaring

**Tekniska specifikationer****Karakteristika**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Typ av batteripaket            | LiPOWER      |
| Batterispänning                | 12 V         |
| Max. enkelslagsenergi (EPTA)   | 1.3 J        |
| Max. antal slag                | 5250 /min    |
| Borr-Ø betong med slagborrning | 16 mm        |
| Borr-Ø murverk med borrkronor  | 68 mm        |
| Borr-Ø, stål                   | 13 mm        |
| Borr-Ø mjukt trä               | 20 mm        |
| Tomgångsvarvtal                | 0 - 730 /min |
| Verktysfäste                   | SDS-plus     |
| Vikt utan batteripaket         | 1.7 kg       |
| Vikt med batteripaket          | 1.9 kg       |

**Vibration**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hammarborrning betong | 12.1 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Bulleremission**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå        | 87 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LWA) | 98 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

**Leveransomfattning**

Extrahandtag  
Borrdjupanslag  
metaBOX 145  
utan batteripaket, utan laddare